Chargeur CL4-A Pure Energy *pour piles AR & NiMH* – Mode d'emploi

BROCHURE POUR CHARGER AVEC PURE ENERGY Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement. Il renferme d'importantes instructions pour l'utilisation de votre système de piles alcalines et NiMH rechargeables Pure Energy.

Utilisation des piles PURE ENERGY :

AR-Alcaline Rechargeable : Ne rechargez que dans un chargeur Pure Energy. • Ne mélangez pas les piles AR Pure Energy avec d'autres genres de piles. • Les piles ne doivent pas être complètement à plat avant d'être rechargées. Rechargez souvent pour un rendement optimal. Les piles AR Pure Energy adorent être rechargées! Rechargez et gardez le même ensemble de piles à l'usage d'un appareil particulier. Ne sont pas recommander pour utilisation dans les appareils-photo numériques.

Remarque : il n'est pas recommandé de recharger les piles AR Pure Energy avant la première utilisation, car cela peut les endommager. Les piles AR Pure Energy sont préchargées et prêtes à l'emploi immédiatement! Les piles peuvent rester dans le chargeur pendant longtemps sans
subir de dommages.

NiMH-Hydrure Métallique de Nickel : Ne rechargez que dans un chargeur NiMH Pure Energy ou avec un chargeur NiMH designé comme tel. Ne mélangez pas les piles NiMH Pure Energy avec d'autres genres de piles. Recharger et gardez le même ensemble de piles à l' usage d'un appareil particulier. Recommander pour utilisation dans les appareils-photo numériques et des appareils a haut drainage. **Remarque** : Les piles NiMH Pure Energy sont préchargées et prêtes à l'emploi immédiatement!

AVERTISSEMENT :

• N'essayez pas de recharger les piles AR Pure Energy à l 'aide d'un chargeur cadmium-nickel, ni d'un chargeur NiMH ou de tout autre chargeur, car les piles pourraient se rompre ou subir des fuites et causer des blessures.
• N'utilisez pas d'autres piles que les piles AR ou NiMH Pure Energy dans le chargeur CL4-A. Les piles pourraient se rompre ou fuir.
• Ne mélanger pas les types de piles lors de la charge – charger seulement les piles AR ou NiMH à la fois.
• Utiliser le Charge Stick à l'intérieur seulement.
• Ne pas court-circuitez les terminals de charge. Ceci pourrait faire fondre la fusible de sécurité et arrêter le chargeur de fonctionner.

INSTRUCTIONS DE CHARGE POUR LE CL4-A

Le Chargeur de piles CL4-A est un chargeur USB (Universal Serial Port) mince et compact, avec des composants électroniques de pointe et un intérrupteur pour sélectionner le types de piles AR ou NiMH. Il recharge 1 à 4 piles AR ou NiMH AA ou AAA en 5 à 12 heures.

Pour recharger des piles, suivez les étapes suivantes :

Branchez le chargeur dans un port USB standard, et vérifiez que le témoin LED rouge et vert s'allume. • Débranchez à nouveau et faire la sélection approprié avec l'intérrupteur pour le types de piles-AR ou NiMH doc doit être recharger. Insérez les piles dans l'espace libre du chargeur, comme indiqué . L'extrémité négative de la pile doit être insérée au fond de l'espace libre du chargeur. L'extrémité positive peut y être ensuite insérée d'un coup sec. Branchez le chargeur au port USB. Le témoin LED rouge s'allumera et le témoin LED vert sera éteinte, qui indique que les piles ont été correctement insérées et sont en train de recharger. Une fois les piles complètement chargées, l'INDICATEUR VERT s'allumera, indiquant que la charge est terminée . • Débranchez le Chargeur , retirez les piles et profitez de la puissance rechargée des piles alcalines rechargeables ou NiMH Pure Energy.`

CONSEIL : Lorsqu'il y a seulement 2 piles à etre recharger, utiliser les 2 positions du milieu – la charge des piles se fera plus rapidement de cet façon.

Garantie : Les chargeurs Pure Energy sont garantis en ce qui concerne les défauts de fabrication pendant 5 ans à partir de la date d'achat. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation. Si le produit se révèle défectueux pendant cette période, il sera remplacé ou réparé s'il est envoyé franco de port à :

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler
Pure Energy Visions Inc.

PURE ENERGY Sans frais 1-800-868-8756 ou par Courriel : customer@pevi.ca
41, croissant Tantramar , Amherst Industrial Park
Amherst (Nouvelle-Écosse) B4H 4J6

NRJSOLAR
la Boutique du Solaire
www.boutiquesolaire.com
2 bis, rue du chemin neuf
BP 16 - 78240 CHAMBOURCY
Tél. 01 30 06 43 12 - RCS 439 820 028